Mac OS X(10.6)

1)「アップルメニュー」から 「システム環境設定」をクリックします。



2) 「システム環境設定」ウィンドウが 表示されますので、「ネットワーク」を クリックします。



3) 「Ethernet」を選択し、「IPv4 の構成」の 項目を「DHCP サーバを使用」に設定します。

「詳細」をクリックします。

ネットワー	ク環境: 自動	\$
AirMac	状況:	ケーブル未接続 Ethernet にケーブルが接続されていないか、ケーブルの別 対例に接続されている装置が応答していません。
● ^{未接続} ● Ethernor (en2) 未接続	IPv4 の構成 3 IP アドレス : サブネットマスク : ルーター : DNS サーバ : 検索ドメイン :	 / DHCP サーバを使用 DHCP サーバを使用(アドレスは手入力) BOOTP サーバを使用 手入力 切 PPPoE サービスを作成
+ - 8-		詳細 (?

4) 「TCP/IP」タブを選択し、

IPv4 の構成を「DHCP サーバを使用」を 選択します。

ТС	P/IP DNS WINS 802.1X プロキ	シ Ethernet
IPv4 の構成 IPv4 アドレス: サブネットマスク: ルーター: IPv6 の構成:	 / DHCP サーバを使用 DHCP サーバを使用(アドレスは手入力) BOOTP サーバを使用 手入力 切 「自動 	(→ CP リースを更新 (必要な場合)
ルーター: IPv6 アドレス: プレフィックス長:		
プレフィックス長:		

5) 「プロキシ」タブをクリックします。 チェックマークが付いている場合は、 すべてのチェックを外します。

	構成するプロトコルを選択:				
	 自動プロキシ検出 				
	□ 目動フロキジ構成 □ Web プロキシ (HTTP)				
	□ 保護された Web プロキシ (HTTPS)				
	□ FTP プロキシ				
	□ Copher プロキシ				
	簡易ホスト名を除外				
	プロキシ設定を使用しないホストとドメイン:				
[*.local, 169.254/16				
	プロキシ設定を使用しないホストとドメイン: *.local, 169:254/16				

6) 適用をクリックして システム環境設定を終了します。

e) AirMac 資源 e) <u>此thernet</u> 未提続 e) FireWire 未提続 e) 无误统 e) 无误统	状況: IPv4 の構成: IP アドレス: サブネットマスク: ルーター: DNS サーパ: 検索ドメイン:	ケーブル未接続 Ethernet にケーブルが爆動されていないか、ケーブルの 対象に接触されている装置が沿著していません。 DHCP サーバを使用
+ - 0-		〕 詳細 〔

以上でパソコンの ネットワーク設定は完了です。